

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шамрай-Курбатова Лидия Викторовна

Должность: Ректор

Дата подписания: 16.07.2025 12:24:26

Уникальный программный ключ:

b1e4399771b07e18f31755456972d13b2ccfc531

Автономная некоммерческая организация

высшего образования

«Волгоградский институт бизнеса»

(АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса»)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ректора АНО ВО

«Волгоградский институт бизнеса»

№ 129-0 от «15» 07 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действий дежурного персонала при получении
сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств,
систем) противопожарной защиты на объектах**

**Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Волгоградский институт бизнеса»**

2025 г.

Инструкция
о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации «СИГНАЛ-20М BOLID»
(учебный корпус ул. Качинцев 63) и «С-2000-БКИ» (спортзал)

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА	ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОХРАНЫ					
В режиме охраны индикаторы приборов «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус) и «С-2000-БКИ» (спортзал) горят ровным зеленым светом	<p>При приеме дежурства и периодически во время несения службы визуально проверяет работоспособность систем.</p> <p>Индикаторы шлейфов приборов «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус) и «С-2000-БКИ» (спортзал) должны стоять в режиме охраны. <i>Если индикатор не горит или горит жёлтым, следует сообщить:</i></p> <p style="text-align: right;">+7-906-171-46-12</p> <p style="text-align: right;">Жульев Андрей Владимирович Заболовский Дмитрий Викторович</p> <p style="text-align: right;">+7-902-388-67-56</p>					
Режим «Пожар!» При возникновении возгорания (задымления) или при обрыве шлейфовых проводов системы сигнализации приходит на пост охраны. При этом индикатор (индикаторы) прибора «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус) и «С-2000-БКИ» (спортзал) с номером и наименованием помещения, в котором сработал извещатель, загораются красным мигающим светом, появляется звуковой сигнал	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">на приборе «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус)</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">на приборе «С-2000-БКИ» (спортзал)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Определяет по списку (см. приложение) место сработки В случае отсутствия явных признаков пожара - закрывает входные двери в учебный корпус (ключ оставляет в замочной скважине) или выставляет второго охранника, берет ключи от эвакуационных выходов, радиостанцию или сотовый телефон и направляется на место сработки для установления причины</td><td style="padding: 5px;">Определяет по списку (см. приложение) место сработки. По видеокамерам определяет наличие или отсутствие возгорания</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 5px;">ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. немедленно принимает меры по открытию дверей (в т.ч. вторых створок) и турникетов эвакуационных выходов; 2. сообщает о пожаре в пожарную охрану по телефону 101; 3. далее действует согласно Алгоритму <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 5px;">ПРИ ЛОЖНОМ СРАБАТЫВАНИИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с места сообщает о факте ложного срабатывания в пожарную охрану по телефонам: 101 или 54-10-17; - возвращается на пост охраны - кратковременно нажимает кнопку зоны сработки, при этом световой индикатор гаснет; 	на приборе «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус)	на приборе «С-2000-БКИ» (спортзал)	Определяет по списку (см. приложение) место сработки В случае отсутствия явных признаков пожара - закрывает входные двери в учебный корпус (ключ оставляет в замочной скважине) или выставляет второго охранника, берет ключи от эвакуационных выходов, радиостанцию или сотовый телефон и направляется на место сработки для установления причины	Определяет по списку (см. приложение) место сработки. По видеокамерам определяет наличие или отсутствие возгорания	<p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 5px;">ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сообщает о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, 101; 2. информирует о пожаре пост охраны общежития по телефону: 52-86-00; вн.: 401 3. далее действует согласно Алгоритму <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 5px;">ПРИ ЛОЖНОМ СРАБАТЫВАНИИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кратковременно нажимает кнопку отключения звука, затем кратковременно нажимает кнопку зоны сработки - световой индикатор гаснет;
на приборе «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус)	на приборе «С-2000-БКИ» (спортзал)					
Определяет по списку (см. приложение) место сработки В случае отсутствия явных признаков пожара - закрывает входные двери в учебный корпус (ключ оставляет в замочной скважине) или выставляет второго охранника, берет ключи от эвакуационных выходов, радиостанцию или сотовый телефон и направляется на место сработки для установления причины	Определяет по списку (см. приложение) место сработки. По видеокамерам определяет наличие или отсутствие возгорания					

	<ul style="list-style-type: none"> - открывает дверцу LPA-Presta-8 и отключает кнопку «АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ» (закрыта защитным стеклом), при этом световая индикация кнопки и звуковое информирование отключаются. Информирует по системе оповещения о ложном срабатывании пожарной сигнализации; - ставит зону в режим охраны; <p>Факт срабатывания фиксирует в Журнал учета срабатывания пожарной сигнализации</p>
Постановка на охрану	Кратковременно нажать кнопку соответствующего шлейфа, – объект ставится на охрану, индикатор загорается ровным зеленым .

Приложение №1
к Инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус ул. Качинцев 63) и «С-2000-БКИ» (спортзал)

СПИСОК
зон пожарной сигнализации «СИГНАЛ-20М BOLID» (учебный корпус Ул. Качинцев 63)

ЗОНА	ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ	
	этаж	наименование и место установки
1	подвал	неэксплуатируемые помещения, вентиляционная камера, ИРП (2 ед.)
2	подвал	фитнес зал, тренажерный зал, раздевалки, подсобные помещения, холл запасного выхода
3	1	буфет, гардероб, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115
4	1	коридор, ИРП (3 ед.), 101, 102, 103, 104, 105, 106
5	резерв	-
6	2	210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
7	2	коридор, ИРП (2 ед.), 201, 202, 203, 204, 205, 206
8	3	310, 311, 312, 313, 314, 315
9	3	коридор, ИРП (2 ед.), 301, 302, 303, 304, 305, 306
10	4	410, 411, 412, 413, 414
11	4	коридор, ИРП (3 ед.), 401, 402, 403, 404, 405, 406
12	5	актовый зал, 509, 510, 511
13	5	коридор, ИРП (2 ед.), конференцзал, 501, 502, 503, 504

Примечание: ИРП – извещатель пожарный ручной (устанавливается на стене)

Приложение №2
к Инструкции о порядке действий дежурного
персонала при получении сигналов
о пожаре и неисправности автоматической
пожарной сигнализации «СИГНАЛ-20М
BOLID» (учебный корпус ул. Качинцев 63) и
«С-2000-БКИ» (спортзал)

СПИСОК
зон пожарной сигнализации «С-2000-БКИ» (спортзал)

ЗОНА	ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ	
	этаж	наименование и место установки
1	пристройка	ИПР на центральном входе
2	зал	ИПР выход из зала в пристройку
3	зал	ИПР выход из зала на улицу
4	пристройка	коридор
5	пристройка	тренерская
6	зал	инвентарная
7	пристройка	раздевалка женская
8	пристройка	раздевалка мужская
9	зал	ИПДЛ -1 – подпотолочное пространство зала
10	зал	ИПДЛ -2 – подпотолочное пространство зала
11	зал	ИПДЛ -3 – подпотолочное пространство зала
...
60	-	контроль питания

Примечание: ИПР – извещатель пожарный ручной (устанавливается на стене)

ИПДЛ – извещатель пожарный дымовой линейный (устанавливается на стене парно)